

## راهنمای نصب و راه اندازی کیس CRYSTAL

### روش نصب تجهیزات ذخیره سازی ۲،۵" بروی پشت سینی کیس




۱- محل نصب درایوهای ۲،۵ اینچی



۲- درایو مورد نظر را همانند تصویر بالا در محل مربوطه قرار دهید.



۳- توسط ۴ عدد پیچ مخصوص درایو را به محل موردنظر متصل نمایید.



۱- براکت فلزی ۲،۵" پشت سینی مادربرد



۲- براکت فلزی ۲،۵" که توسط یک پیچ در جای خود محکم شده است را باز نمایید.



۳- پس از نصب درایو ۲،۵" براکت را در جای خود قرار داده و به سینی کیس پیچ کنید.

### راهنمای نصب فن ها



پنل کیس را از قسمت پایین بگیرید و به سمت بیرون بکشید.

قابلیت نصب دو عدد فن ۱۲۰ mm در قسمت سقف کیس



مکانی در قسمت پشت کیس برای یک عدد فن ۱۲۰ mm LED

مکانی در قسمت جلوی کیس برای دو عدد فن ۱۲۰ mm LED



جهت صحیح جریان هوای ورودی و خروجی

### روش نصب درایو های ۵،۲۵"



۱- ابتدا گیره درپوش درایو نوری را به سمت بیرون بکشید و جدا نمایید.




۲- درایو نوری را همانند تصویر بالا درون محفظه تعیین شده قرار دهید.




۳- توسط پیچ های مخصوص آن را محکم به دو طرف بدنه کیس ببندید.

### روش نصب کانکتور USB ۳،۰ پنل جلوی کیس



۱- تصویر کانکتور ۳،۰ پین USB ۳،۰




۲- کانکتور USB ۳،۰ را به سوکت ۳،۰ پین USB ۳،۰ بر روی مادربرد متصل کنید.




۳- محل قرارگیری پورت های USB ۳،۰ بر روی پنل جلوی کیس


### مراحل نصب تجهیزات ذخیره سازی ۲،۵" در محفظه درایو های ۳،۵"



### مراحل نصب تجهیزات ذخیره سازی ۳،۵"




### روش نصب تجهیزات ذخیره سازی ۲،۵" در محفظه درایو های ۳،۵"



۱- ابتدا همانند تصویر، براکت های پلاستیکی را از درون محفظه هارد خارج نمایید.




۲- تجهیزات ذخیره سازی ۲،۵" را توسط ۴ عدد پیچ به کف براکت پلاستیکی پیچ نمایید.



۳- جهت جلوگیری از لرزش هاردیسک، همانند تصویر بالا براکت را به بدنه کیس پیچ کنید.

### روش نصب تجهیزات ذخیره سازی ۳،۵"



۱- همانند تصویر، براکت های پلاستیکی را از درون محفظه هارد خارج نمایید.



۲- تجهیزات ذخیره سازی ۳،۵" را درون براکت پلاستیکی قرار دهید.



۳- جهت جلوگیری از لرزش هاردیسک، براکت را به بدنه کیس پیچ کنید.